



karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

- ZAMEL SP. Z O.O. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
- Gwarancją ZAMEL SP. Z O.O. nie są objęte:
 - mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL SP. Z O.O.,
 - uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności
 - źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
- Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL SP. Z O.O. na piśmie po ich stwierdzeniu.
- ZAMEL SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
- Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL SP. Z O.O.
- Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

zameL

ZAMEL Sp. z o.o.
 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
 tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
 e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.pl

infolinia techniczna
32 211 35 55

POP

ST-940

Dzwonek

Bezprzewodowy

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- nowoczesny i ciekawy design
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V AC
- przycisk zasilany bateryjnie
- transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz)
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym
- możliwość samodzielnego zaprogramowania 3 przycisków do jednego dzwonka
- przycisk nie przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (IP20)
- 52 dźwięki do wyboru (dzwonki polifoniczne)
- poziom dźwięku max. 80 dB
- 4 stopniowa regulacja głośności

Dzwonek: 230 V AC; IP20
 Przycisk: bateria 12 V typ: 23 A
 Masa netto wyrobu: 0.12 kg

  0700



Kraj pochodzenia: PRC
 Wyprodukowano dla: Zamel Sp. z o.o. przez: Q. E Co., Ltd



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

zameL

sundi

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

POP ST-940

zasięg 100 m

zasilanie sieciowe

52 dźwięki do wyboru

www.zamel.com

DANE TECHNICZNE

ODBIORNIK:

Zasilanie:	230 V AC/ 50Hz
Pobór prądu podczas dzwonienia:	70 mA
Częstotliwość:	433 MHz
Dźwięk:	52 melodie do wyboru 4-stopniowa regulacja głośności
Poziom dźwięku:	ok. 80 dB
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP20
Temperaturowy zakres pracy:	od 0°C do 35°C
Wymiary [mm]:	80x80x29

NADAJNIK:

Zasilanie:	1 x bateria 12 V typ 23A
Zasięg działania:	100 m*
Transmisja:	radiowa
Częstotliwość:	433 MHz
Kodowanie:	256 kodów (możliwość samodzielnego programowania przycisków)
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Temperaturowy zakres pracy:	od -20°C do +35°C
Wymiary [mm]:	41x71x19

* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

INSTRUKCJA

1. Opis ogólny

Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonekowej. Dzwonek zasilany jest z sieci 230 V AC (włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V AC), natomiast nadajnik jest zasilany bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość 433 MHz. Zasięg działania dzwonka w terenie otwartym wynosi ok. 100 m. Użytkownik ma do wyboru 52 melodie oraz 4 poziomy głośności.

2. Wybór melodii i programowanie nadajnika

Dzwonek posiada możliwość zaprogramowania 3 przycisków do jednego dzwonka i ustawienie innej melodii dla każdego z przycisków. Aby zmienić melodię i zaprogramować ją do danego przycisku należy:

- wybrać pożądaną melodię za pomocą przycisku (1),
- nacisnąć i przytrzymać (ok. 5 sek.) przycisk zmiany głośności (2) do momentu aż zapali się dioda sygnalizacyjna i dzwonek wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy,
- nacisnąć przycisk pilota. W tym momencie dzwonek powinien odegrać nastawioną melodię i zakończyć procedurę programowania.

WYGLĄD

