

Controlador de persianas Wi-Fi 3 persianas +1 canal

1. ANTES DE EMPEZAR

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR:

- comunicación Wi-Fi 2,4 GHz,
- comunicación con la nube,
- opción de control manual de persianas por medio de botones de persiana,
- Cooperación con accionamientos de 3 persianas enrollables 230V CA,
- aplicación gratuita para el manejo del controlador,
- comunicación inalámbrica con el punto de acceso de Wi-Fi,
- acceso remoto al control sin necesidad de redireccionar la conexión.

EL PAQUETE INCLUYE

- aparato SRW-03
- manual de instrucciones

QUÉ NECESITA PARA EMPEZAR

- acceso al cuadro de distribución
- destornillador / alicates
- cable de diámetro máximo de 2,5 mm² para conectar la alimentación
- certificado de calificación para voltajes de hasta 1 kV se recomienda

La hora de realizar la instalación, preste atención a que el receptor no esté expuesto al contacto directo con el agua o a condiciones de elevada humedad. La temperatura ambiente se debe colocar en una caja hermética adicional protegida contra la penetración de agua, sobre todo por el lado de los bornes de conexión.

El receptor SRW-03 está concebido para la instalación en interiores. En caso de instalación en exteriores, el receptor se debe colocar en una caja hermética adicional protegida contra la penetración de agua, sobre todo por el lado de los bornes de conexión.

Por la presente ZAMEL Sp. z o.o. hace constar que el tipo de equipo de radio SRW-03 cumple los requisitos de la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE se puede consultar en la siguiente página web: www.zamel.com

SRW-03	
Tensión nominal:	230 V AC
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Consumo nominal de potencia:	3,2 W
Transmisión:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Alcance de operación:	cubierta de la red Wi-Fi
Número de entradas:	7
Parámetros de los contactos de relé (contacto de cierre sin potencial):	7 x NO S / A / 250 V AC
Número de terminales de conexión:	10 (cables de sección hasta 2,5 mm ²)
Instalación de la caja:	caja de montaje
Rango de temperatura de trabajo:	-10 + +55°C
Grado de protección de la caja:	IP20
Medidas:	167 x 52,5 x 38,5 mm
Peso:	0,177 kg
Capacidad máxima de salida:	7 x S / A / 250 V AC; motores de persiana – 350 W

EMPEZAMOS

PASO 1 instala la aplicación

5.1. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE SUPLA

SI NO TIENES UNA CUENTA
 Si no tienes una cuenta la puedes crear pulsando el botón "Crear cuenta".

YA TIENES UNA CUENTA
 Introduce la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta.

CREA CUENTA
 Introduce los siguientes datos en la página:
 - la dirección de correo electrónico,
 - la contraseña,
 - la confirmación de la contraseña.
 Confirma todo mediante el botón "Crear cuenta".




[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)

Controllor Wi-Fi per tende a rullo, 3 tende +1 canale

1. PRIMA DI INIZIARE

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER:

- controllo Wi-Fi 2,4 GHz,
- comunicazione con la nube,
- possibilità di controllo remoto delle tende a rullo tramite pulsanti dedicati,
- funzionamento con azionamenti di 3 tende 230V AC,
- applicazione gratuita per la gestione del controllore,
- comunicazione wireless con il controllore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- dispositivo SRW-03
- manual di istruzioni

COSA SERVIRE PER INIZIARE

- accesso al quadro elettrico
- cavetto / pinze
- conduttore con un diametro massimo di 2,5 mm² per il collegamento alla rete di alimentazione
- certificato di qualifica per tensioni fino a 1 kV è raccomandato

Durante il montaggio, occorre far attenzione a non esporre il ricevitore all'inquinazione diretta dell'acqua né evitare di metterlo in un ambiente con un elevato tasso di umidità. La temperatura ambiente deve essere di 10 a +55°C.

Il ricevitore SRW-03 è progettato per installazione interna. Per l'installazione esterna il ricevitore deve essere alloggiato in scatola stagna supplementare e deve essere protetta contro la penetrazione dell'acqua, soprattutto dal lato dei morsetti di allacciamento.

Per la presente ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio SRW-03 è conforme con la direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito: www.zamel.com

SRW-03	
Tensione nominale:	230 V AC
Frequenza:	50 / 60 Hz
Assorbimento di potenza nominale:	3,2 W
Trasmissione:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Portata di trasmissione:	portata rete Wi-Fi
Numero ingressi:	7
Parametri dei contatti del relé (contatto normalmente aperto):	7 x NO S / A / 250 V AC
Numero morsetti:	10 (conduttori con un diametro fino a 2,5 mm ²)
Frangigio dell'alloggiamento:	scatola di installazione
Temperatura di esercizio:	-10 + +55°C
Grado di protezione dell'alloggiamento:	IP20
Dimensioni:	167 x 52,5 x 38,5 mm
Peso:	0,177 kg
Caricabilità in corrente dell'uscita massima:	7 x S / A / 250 V AC; motori tende a rullo – 350 W

INIZIAMO

PASSO 1 installa l'applicazione

SE NON SEI ANCORA REGISTRATO
 Puoi farlo cliccando sul tasto "Crea un account".

SE SEI GIÀ REGISTRATO
 Inserisci l'indirizzo email usato durante la registrazione.

CREA UN ACCOUNT
 Inserisci i seguenti dati:
 - indirizzo email,
 - password,
 - ripeti la password.
 Conferma con il tasto "Crea un account".




[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)

Controlador de estores Wi-Fi 3 estores + 1 canal

1. ANTES DE COMEÇAR

CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR:

- comunicação de rádio Wi-Fi 2,4 GHz,
- comunicação com a nuvem,
- opção de controlo manual de persianas por meio de botões de persiana,
- cooperação com accionamentos de 3 estores de 230V AC,
- comunicação gratuita para operar o controlador,
- comunicação sem fio com o ponto de acesso da Wi-Fi.

O PACOTE INCLUI

- dispositivo SRW-03
- instruções de usuário

O QUE PRECISA PARA COMEÇAR

- acesso ao quadro de distribuição
- chave de fenda / alicates
- cabo de diâmetro máximo de 2,5 mm² para ligar a alimentação
- recomendação de um certificado de qualificação para tensões de até 1 kV

Durante a instalação, confirme-se de que o receptor não esteja exposto diretamente à água e trabalhe num ambiente com alta umidade. A temperatura no local de instalação deve estar na faixa de +10 a +55°C.

O receptor SRW-03 é projetado para instalação interna. Durante a instalação ao ar livre, o receptor deve ser colocado numa carcaça hermética adicional e protegido contra a penetração de água, especialmente do lado dos terminais de conexão.

Por la presente ZAMEL Sp. z o.o. declara que o tipo de equipamento de rádio SRW-03 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: www.zamel.com

SRW-03	
Tensão nominal:	230 V AC
Frequência:	50 / 60 Hz
Consumo nominal de potência:	3,2 W
Transmissão:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Alcance de operação:	alcance da rede Wi-Fi
Número de saídas:	7
Parâmetros dos contactos de relé (contacto de fecho sem tensão potencial):	7 x NO S / A / 250 V AC
Número de terminais de conexão:	10 (cabos de secção até 2,5 mm ²)
Instalação da caixa:	caixa de instalação
Intervalo de temperatura de operação:	-10 + +55°C
Orau de proteção da caixa:	IP20
Medidas:	167 x 52,5 x 38,5 mm
Peso:	0,177 kg
Capacidade máxima de saída:	7 x S / A / 250 V AC; motores de persiana – 350 W



PRIMEIROS PASSOS

PASSO 1 instalar a aplicação

SE NÃO TEM A CONTA
 Pode criá-la clicando no botão "Criar uma conta".

TEM A CONTA
 Digite o endereço de e-mail que foi usado para criar a conta.

CREA UMA CONTA
 Na página, insira os seguintes dados:
 - e-mail,
 - senha,
 - confirmação da senha.
 Confirme todo com o botão: "Criar uma conta".

[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)

Dispositif de commande pour les volets Wi-Fi 3 volets + 1 canal

1. AVANT DE COMMENCER

CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF DE COMMANDE :

- communication radio Wi-Fi 2,4 GHz,
- communication avec la nuage,
- possibilité de contrôler les volets roulants manuellement à l'aide de boutons du volet roulant,
- coopération avec moteurs de volet roulant 230 V AC,
- application gratuite pour contrôler le dispositif de commande,
- communication sans fil avec le point d'accès Wi-Fi,
- accès à distance au contrôle sans nécessité de redirection de la connexion.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- appareil SRW-03
- mode d'emploi

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COMMENCER

- accès au tableau électrique
- tournevis / pinze
- un conduit de diamètre de 2,5 mm² au maximum pour brancher l'alimentation électrique
- le certificat de qualification est recommandé pour des tensions jusqu'à 1 kV

Lors de l'installation, assurez-vous que le récepteur ne sera pas exposé à un contact direct avec l'eau et ne sera pas utilisé dans un environnement très humide. La température sur le lieu d'installation doit être comprise entre +10 et +55°C.

Le récepteur SRW-03 est conçu pour être installé à l'intérieur des bâtiments. En cas d'installation à l'extérieur, le récepteur devra être placé dans un boîtier hermétique et protégé contre les infiltrations d'eau, en particulier au niveau des bornes de connexion.

Per la presente ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di equipaggiamento radio SRW-03 è conforme con la Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito web seguente: www.zamel.com

SRW-03	
Tension nominale:	230 V AC
Fréquence:	50 / 60 Hz
Puissance électrique absorbée nominale:	3,2 W
Transmission:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Portée de la transmission:	portée du réseau Wi-Fi
Nombre d'entrées:	7
Paramètres des contacts de relé (contact normalement ouvert sans potentiel):	7 x NO S / A / 250 V AC
Nombre de bornes de connexion:	10 (conducts à section transversale jusqu'à 2,5 mm ²)
Fixation de la boîte:	boîte d'installation
Plage de température de fonctionnement:	-10 + +55°C
Indice de protection de la boîte:	IP20
Dimensions:	167 x 52,5 x 38,5 mm
Poids:	0,177 kg
Capacité maximale de transport de courant de la sortie:	7 x S / A / 250 V AC; moteurs du volet roulant – 350 W

MISE EN MARCHÉ

ÉTAPE 1 installer l'application

SI VOUS N'AVEZ PAS D'UN COMTE SUPLA
 Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton "Créer un compte".

VOUS AVEZ UN COMPTE
 Entrez l'adresse email utilisée pour créer votre compte.

CRÉER UN COMPTE
 Sur la page du site, entrez les données suivantes:
 - adresse électronique,
 - mot de passe,
 - confirmation du mot de passe.
 Confirmez le tout à l'aide du bouton: "Créer un compte".




[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)

Controlador de persianas Wi-Fi 3 persianas +1 canal

1. ANTES DE EMPEZAR

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR:

- comunicación Wi-Fi 2,4 GHz,
- comunicación con la nube,
- opción de control manual de persianas por medio de botones de persiana,
- Cooperación con accionamientos de 3 persianas enrollables 230V CA,
- aplicación gratuita para el manejo del controlador,
- comunicación inalámbrica con el punto de acceso de Wi-Fi,
- acceso remoto al control sin necesidad de redireccionar la conexión.

EL PAQUETE INCLUYE

- aparato SRW-03
- manual de instrucciones

QUÉ NECESITA PARA EMPEZAR

- acceso al cuadro de distribución
- destornillador / alicates
- cable de diámetro máximo de 2,5 mm² para conectar la alimentación
- certificado de calificación para voltajes de hasta 1 kV se recomienda

Durante il montaggio, occorre far attenzione a non esporre il ricevitore all'inquinazione diretta dell'acqua né evitare di metterlo in un ambiente con un elevato tasso di umidità. La temperatura ambiente deve essere di 10 a +55°C.

Il ricevitore SRW-03 è progettato per installazione interna. Per l'installazione esterna il ricevitore deve essere alloggiato in scatola stagna supplementare e deve essere protetta contro la penetrazione dell'acqua, soprattutto dal lato dei morsetti di allacciamento.

Per la presente ZAMEL Sp. z o.o. dichiara che il tipo di dispositivo radio SRW-03 è conforme con la direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito: www.zamel.com

SRW-03	
Tensione nominale:	230 V AC
Frequenza:	50 / 60 Hz
Assorbimento di potenza nominale:	3,2 W
Trasmissione:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Portata di trasmissione:	portata rete Wi-Fi
Numero ingressi:	7
Parametri dei contatti del relé (contatto normalmente aperto):	7 x NO S / A / 250 V AC
Número morsetti:	10 (conduttori con un diametro fino a 2,5 mm ²)
Frangigio dell'alloggiamento:	scatola di installazione
Temperatura di esercizio:	-10 + +55°C
Grado di protezione dell'alloggiamento:	IP20
Dimensioni:	167 x 52,5 x 38,5 mm
Peso:	0,177 kg
Caricabilità in corrente dell'uscita massima:	7 x S / A / 250 V AC; motori del volet roulant – 350 W

EMPEZAMOS

PASO 1 instala la aplicación

SI NO TIENES UNA CUENTA
 Si no tienes una cuenta la puedes crear pulsando el botón "Crear cuenta".

YA TIENES UNA CUENTA
 Introduce la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta.

CREA CUENTA
 Introduce los siguientes datos en la página:
 - la dirección de correo electrónico,
 - la contraseña,
 - la confirmación de la contraseña.
 Confirma todo mediante el botón "Crear cuenta".




[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)



EMPEZAMOS

PASO 1 instala la aplicación

SI NO TIENES UNA CUENTA
 Si no tienes una cuenta la puedes crear pulsando el botón "Crear cuenta".

YA TIENES UNA CUENTA
 Introduce la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta.

CREA CUENTA
 Introduce los siguientes datos en la página:
 - la dirección de correo electrónico,
 - la contraseña,
 - la confirmación de la contraseña.
 Confirma todo mediante el botón "Crear cuenta".

[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)

EMPEZAMOS

PASO 3 conecta el equipo a la corriente eléctrica

5.3. ESQUEMA DE CONEXIÓN

Conecta SRW-03 a la instalación siguiendo el esquema proporcionado.

EMPEZAMOS

PASO 4 añade el equipo

INICIA LA APLICACIÓN
 Selecciona el ícono "Añadir equipo" del menú.

INICIO DEL ASISTENTE
 Aparecerá el Asistente de agregación de equipos. Pulsa "Siguiente" para continuar.

CONTRASEÑA DE RED
 Selecciona la red utilizada para conectarse a Internet. Introduce la contraseña correspondiente y pulsa "Siguiente".

CONEXIÓN DEL EQUIPO
 Conecta el equipo a la alimentación de acuerdo con el esquema proporcionado. Comprueba que el diodo del equipo se comporte igual que en la animación. Si no es el caso, entra en el modo de configuración del equipo pulsando el botón CONFIG. Luego pulsa el botón INICIO.

REGISTRO DE EQUIPOS DESHABILITADO
 Si aparece un mensaje acerca del registro de equipos deshabilitado, abre la página <https://cloud.supla.org/>, inicia la sesión, elige la pestaña "Mi SUPLA" y deshabilita la posibilidad de agregar equipos. Luego repetir el proceso.

AGREGACIÓN CORRECTA DEL EQUIPO
 La agregación del equipo debe finalizar sin problemas. Lo confirma el mensaje final. El proceso de agregación del equipo se completará.

EMPEZAMOS

PASO 5 calibra el dispositivo

SELECCIONA EL PRIMO CANAL
 Esso determinará la función de los dispositivos canal, ad. es. inicialmente el canal interruptor luce seleccionado consentirá de agregarle soltanto altri interruptori luce ecc.

SELECCIONA EL CANAL "AGGIUNTO"
 Quando si aggiunge il primo canale, viene creato un gruppo e gli viene assegnato un ID visibile in alto.

SELECCIONA UN CANALE SUCESIVO
 E cliccare "Aggiungi". I canali verranno visualizzati come serie di quadrati posizionati un accanto all'altro.

DOPO AVER FIDATO
 Di aggiungere altri canali, nei dettagli del gruppo è possibile dare un nome allo stesso per la sua facile individuazione.

SELECCIONARE IL MODULO "ADDITIONAL"
 Al termine delle modifiche, clicca su "SAVE" in basso nello schermo. Appará il messaggio "Data saved".

PER CONFERMARE I DATI INSERITI
 Clicca brevemente sul tasto CONFIG presente sul dispositivo. Se il dispositivo si conetterà correttamente al server, la spia STATO si illuminerà e l'associazione del dispositivo dovrebbe terminare senza alcun problema.



EMPEZAMOS

PASO 2 crea un account / entra

SE NO SEI ANCORA REGISTRATO
 Puoi farlo cliccando sul tasto "Crea un account".

SE SEI GIÀ REGISTRATO
 Inserisci l'indirizzo email usato durante la registrazione.

CREA UN ACCOUNT
 Inserisci i seguenti dati:
 - indirizzo email,
 - password,
 - ripeti la password.
 Conferma con il tasto "Crea un account".

[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)



EMPEZAMOS

PASO 2 crea un account / entra

SE NO SEI ANCORA REGISTRATO
 Puoi farlo cliccando sul tasto "Crea un account".

SE SEI GIÀ REGISTRATO
 Inserisci l'indirizzo email usato durante la registrazione.

CREA UN ACCOUNT
 Inserisci i seguenti dati:
 - indirizzo email,
 - password,
 - ripeti la password.
 Conferma con il tasto "Crea un account".

[Google Play](https://supla.org/android) [App Store](https://supla.org/ios)

[www.supla.org/android](https://supla.org/android) [www.supla.org/ios](https://supla.org/ios)

EMPEZAMOS

PASO 2 crea un account / entra