

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

1. ZAMEL SP. Z O.O. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL SP. Z O.O. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL SP. Z O.O.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL SP. Z O.O. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL SP. Z O.O.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

ZAMEL

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.pl


SOUL ST-380 DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY

- idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących
- nowoczesny i ciekawy design
- dzwonek i przycisk zasilane bateryjnie
- transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 256 kodów (kod ustawiony fabrycznie, bez możliwości zmiany kodu przez użytkownika),
- przycisk przystosowany do zmiennych warunków atmosferycznych (IP44)
- 32 dźwięki do wyboru (dzwonki polifoniczne bardzo dobrej jakości),
- poziom dźwięku max. 75 dB
- 3 stopniowa regulacja głośności

Zasilanie dzwoneka: 2 baterie 1,5 V typ: AA, IP20
Zasilanie przycisku: bateria 12 V typ: 23A, IP44
Waga netto wyrobu: 0,17 kg



Wyprodukowano w P.R.C.

 Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.



ZAMEL

sundi

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY

SOUL ST-380

Zasięg 100 m

Zasilanie bateryjne

32 dźwięki do wyboru

www.zamelcet.com

DANE TECHNICZNE

DZWONEK:

Zasilanie: 2x bateria 1.5 V typ AA
Pobór prądu podczas dzwonienia: 25 mA
Pobór prądu podczas czuwania: 0,4 mA
Częstotliwość: 433 MHz
Dźwięk: 32 polifoniczne melodie do wyboru

Poziom dźwięku
Klasa ochronności: III
Stopień ochrony: IP 20
Temperaturowy zakres pracy: od 0°C do 35°C
Wymiary [mm]: 94 x 128 x 33

PRZYCISK:

Zasilanie: 1 x bateria 12 V typ 23A
Zasięg działania: 100m *
Transmisja: radiowa
Częstotliwość: 433 MHz
Kodowanie: 256 kodów
Klasa ochronności: III
Stopień ochrony: IP 44
Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +35°C
Wymiary [mm]: 85 x 35 x 20

* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Opis ogólny

Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonekowej. Dzwonek i przycisk dzwonekowy są zasilane bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość 433 MHz. Zasięg w terenie otwartym wynosi ok 100 m. Użytkownik ma do wyboru 32 różne melodie o wysokiej jakości dźwięku. Dzwonek posiada także sygnalizację optyczną dzwonięcia przydatną np. dla ludzi niedosłyszących.

2. Wpisywanie pilota

Pilot jest fabrycznie przystosowany do pracy z dzwonkiem (komplet), dlatego od użytkownika nie wymaga się żadnej konfiguracji dzwonka i pilota.

3. Wybór melodii.

Wybór melodii i dźwięków następuje poprzez naciśnięcie przycisku (1) znajdującego się w górnej części obudowy dzwonka. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę melodii lub dźwięku. Zmiana głośności (3 stopnie) przez naciskanie przycisku (2).

WYGLĄD

