

Uruchomienie 'zdalnego' dostępu do kontrolera EFC-01 z wykorzystaniem usługi DNS oferowanej przez firmę ZAMEL v1.1

Omawiana usługa skierowana jest dla tych użytkowników systemu extalife, którzy nie posiadają stałego zewnętrznego adresu IP a chcą 'zdalnie' łączyć się z kontrolerem EFC-01. **Usługa jest nieodpłatna.**

Działanie DNS polega na tym, że aplikacja 'extalife' po pobraniu adresu pyta inną usługę (na przykład typu myip) o nasz adres IP. Następnie próbuje zarejestrować go w usłudze firmy Zamel. Przydzielona domena ma następującą postać:

efc-01_XXXX.extalife.net

gdzie:

XXXX - to końcówka numeru MAC kontrolera

MODEL: EFC-01

MAC: 00-80-E1-FC-02-C4

LOGIN: root PASS.: root

CE 1471 IP20




Przykładowo dla kontrolera EFC-01 o numerze MAC: 00-80-E1-FC-02-C4 będzie zarejestrowany pod domeną:

efc-01_02c4.extalife.net

Właściwą dla danego kontrolera nazwę domeny należy wpisać w ekranie logowania w zakładce Zaawansowane – DOSTĘP ZDALNY

zAMEL

 root



Zaloguj

Zapamiętaj hasło

Zaawansowane

DOSTĘP LOKALNY **DOSTĘP ZDALNY**

IP/DDNS: efc-01_0205.extalife.net

PORT: 20400

W celu skorzystania z usługi należy na routerze otworzyć port 20400.

Domena po zarejestrowaniu jest odświeżana co 2h.

Podczas logowania zdalnego należy rozwinąć pole Zaawansowane i następnie nacisnąć przycisk Zaloguj.